

INVERSOR 12Vcc/115Vca

Xantrex Xpower 450

Uma fonte CA para motor-homes e barcos

O inversor XPower 450 pode ser ligado diretamente na tomada do acendedor de cigarro ou diretamente à bateria 12V para transformar o seu veículo num escritório móvel ou alimentar aparelhos de entretenimento tais como games ou TV. O inversor XPower 450 se desliga automaticamente quando a tensão da bateria fica baixa demais, de modo que não seja preciso se preocupar com o esgotamento da bateria. O XPower 450 é especialmente estudado para ambientes úmidos ou até molhados, protegido contra corrosão e curto-circuitos.

O XPower 450 pode alimentar pequenos eletrodomésticos (lâmpadas, ventiladores, liquidificadores, faroletes), ferramentas (furadeiras, serras tico-tico, pequenas lixadeiras) e máquinas de escritório (notebooks, telefones, carregadores de eletrônicos, computadores), etc.

Características do produto

- > Fonte de corrente CA para aparelhos até 450W.
- > Duas tomadas GFCI.
- > Alto rendimento.
- > Sapatas de fixação para uma fácil instalação.
- > Garantia de 1 ano.

Proteções

- > Contra defeito de terra (GFCI)
- > Anticorrosão.
- > Contra sobrecarga e sobre-aquecimento.
- > Contra tensão alta (15,5 Vcc).
- > Contra tensão baixa (10,5 Vcc)
- > Alarme de tensão baixa (11,0 Vcc)



XPower 450

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

<i>potência de saída contínua contínua</i>	360 W
<i>potência de saída durante 5 mn</i>	450 W
<i>potência do pico máxima</i>	700 W
<i>tensão de saída CA (nominal)</i>	115Vca +/- 5%
<i>frequência da corrente de saída</i>	60Hz +/- 4 %
<i>forma da onda de saída</i>	senóide modificada
<i>faixa da tensão de entrada CC</i>	10,5 até 15,5 Vcc
<i>consumo próprio sem carga CA</i>	0,25 Acc (a 12Vcc)
<i>rendimento máximo</i>	90%
<i>alarme de bateria baixa</i>	11,0V
<i>desligamento de bateria baixa</i>	10,5V (nominal)
<i>desligamento de bateria alta</i>	15,5V (nominal)

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

<i>temperatura ambiente</i>	0°C - 40°C
<i>dimensões (comp x larg x alt)</i>	211 x 115 x 65 mm
<i>peso</i>	1 kg
<i>garantia</i>	1 ano
<i>ligação</i>	plugue de acendedor de cigarro / cabos com garras

Essas características podem ser alteradas sem aviso prévio.